Musica
MUSICA CORPORATION


MC/MMフォノアンプ Ibuki- analog 取扱説明書

警告 ： 以下は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です **必ずお守り下さい**



- 定格を超えたり、決められた電源以外で使用しないで下さい
- 電源コード・プラグを破損するようなことはしないで下さい
- 電源プラグ部のほこり等は定期的に清掃して下さい
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないで下さい
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて下さい
- 傷つけたり、加工したり、必要以上の力を加えないで下さい
- 重い物を載せたり、熱器具に近づけたりしないで下さい
- 雷が鳴ったら、機器やプラグに触れないで下さい
- 水をかけたり濡らしたりしないでください
- 分解したり、改造しないで下さい
- 異常があったときはすぐに電源プラグを抜いて下さい
- 異物混入・煙・異臭・異音のときは電源プラグを抜いて下さい
- 落下、破損したときは電源プラグを抜いて下さい
- 電源プラグ・DCアダプターは根元まで確実に差し込んで下さい

注意 ： 以下は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です **必ずお守り下さい**



- 直射日光の当たるところやストーブの近く等、異常に温度が高くなるところに置かないでで下さい
- 放熱を妨げないよう設置して下さい
- 油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かないで下さい
- 不安定な場所に置かないで下さい
- 電源コードやDCアダプターの抜き差しはプラグ部を持って行って下さい

機能・特長


真空管式アンプを使用

本機はアナログディスク再生に郷愁だけを求めていません。最新の半導体素子によるハイスピード・イコライザー回路と力強い真空管式バッファアンプを組み合わせた現代のフォノアンプです。出力バッファには真空管時代の最晩年に軍用や医療用として開発されたサブミニチュア管を使用しています。

横幅はわずか82mm

Ibukiシリーズは身近にハイクオリティでこだわりのある音楽環境を提供するために小型の設計としました。ラックの隙間やデスクトップで本格的な音楽再生が可能です。

各部の名称



使用方法

本機の接続にあたって全ての機器の電源がOFFになっていることを確認してください。

1. 電源アダプターを100V交流電源に接続し、DCプラグを⑦電源アダプター端子に接続します。電源アダプターは指定のものをご使用下さい。
2. トーンアームからの信号ケーブルを通常のMCカートリッジであれば⑤入力端子(MC)に、MM/IM型または高出力MCカートリッジであれば⑥入力端子(MM)へ接続します。あわせてアナログプレーヤーのアース線も④アース端子に接続してください。
3. 本機の⑥出力端子からピンケーブルでプリアンプやプリメインアンプの入力端子(AUX端子等)に接続します。PHONO入力には接続しないでください。音が歪んだり、場合によっては回路を破損することがあります。
4. ②電源スイッチ兼MM/MC切換スイッチをお聞きになるカートリッジに切り換えます。MC型は右、MM型は左に切り換えて下さい。中央はOFFとなります。
5. フォノアンプは微細な信号を増幅するため周囲の環境に大きく影響されます。大型トランスを搭載した機器やスイッチング電源の近辺に設置するとハムやノイズが発生することがあります。その場合は設置する位置を数センチ単位で移動するとハムやノイズが軽減できることがあります。

製品保証書

品名	Ibuki- analog	お客様お名前・ご住所・電話番号	お買上店
製造番号			
お買上日			
保証期間	1年		

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証期間経過後の修理のついては、お買上店または当社へお問い合わせ下さい。

Musica MUSICA CORPORATION 株式会社ムジカ
http://www.musika.jp/ 〒503-0947 岐阜県大垣市浅草２丁目１０２番地
電話 ０５８４−８９−９９２０ ファックス ０５８４−８９−５６９６

仕 様

- 形式 フォノイコライザーアンプ・
- 入力 MM / MC
- 許容入力 150mV/1kHz
- RIAA偏差 ±1dB
- 利得 40dB(MM) 60dB(MC)
- S/N比 70dB(A補正)
- 出力インピーダンス 470Ω・電源 DC24V 0.5A
- 外形寸法 W82mm×H60mm×D260mm
- 付属品 DCアダプター

お問合せ

お問い合わせをいただく前に下記のご注意をお読みください。

1. メールでお問合せの場合は、お名前、返信用メールアドレスを必ず本文中にお書きください。
2. メールでのお問合せに対するお返事は数日かかる場合がございます。また、土曜、日曜、祝日、年末年始、盆休み等はお返事ができません。しばらくお待ち下さい。
3. 1週間以上たってもお返事が届かない場合は当社にメール未到着の可能性があります。申し訳ありませんが,メールを再送してください。
4. お電話でお問合せの場合は月曜〜金曜9:30〜17:00(12:00〜13:00を除く)に受け付けています。
5. ファックス・郵便でのお問合せは24時間受け付けておりますが、お返事には数日かかる場合がございます。

株式会社 ムジカ 郵便番号５０３−０９４７ 岐阜県大垣市浅草２丁目１０２番地
電話 ０５８４−８９−９９２０ ファックス ０５８４−８９−５６９６
納期等のお問い合わせは eigyou@musika.jp 技術的なお問い合わせは gizyutu@musika.jp

保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で発生した故障については、第３項に示す場合を除き、無償修理いたします。
2. 保証期間内に無償修理をする場合、お買い上げの販売店、または当社サービス係にご依頼の上、修理の際に本書をご提示ください。お客様のご事情により出張修理を依頼された場合、保証期間中であっても出張料金を申し受けます。
3. 保証期間中でも、次の場合には有償修理となります。
   (イ)本書の掲示がない場合
   (ロ)本書にお買い上げ日・販売店名の記入がない場合、またはその字句を書き換えられた場合。
   (ハ)ご使用上の誤り、または当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
   (ニ)本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。
   (ホ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障や損傷および使用後のキズ・汚れ等。
   (ヘ)地震、落雷、風水害、その他の天災、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。
   (ト)消耗部品の取替えを要する場合、および消耗部品の磨耗や劣化に起因する故障や損傷。
4. 本製品の保証は日本国のみで有効です。 This warranty is valid only in Japan.

＊ 本保証書は以上の保証規定により無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。
＊ 本製品の保守用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打切後７年です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間経過後も、故障内容によっては修理可能の場合がありますので、当社サービス係までお問合せください。
＊ 修理の際、交換した部品は回収させていただきます。
＊ この保証書は再発行いたしません。紛失しないように保存して下さい。